

# HP DesignJet T830 MFP - スペック表

製品名		HP DesignJet T830 MFP
		36inch MFP
サイズ		A0プラス、914mm
製品番号		F9A30B#BCD
プリンター部		
プリンター部	インク	4色 ( 染料 : C、M、Y、顔料 : K )
	印刷解像度	最高2,400×1,200dpi
	印刷速度	A1サイズ線画データ ( 普通紙 ) 高速 : 約25秒
	給紙方法	ロール紙 : 1本、カット紙 : 用紙トレイ、手差し
	用紙幅	最大914mm
	対应用紙 カット紙	用紙トレイ : A4、A3 ( 約50枚 * <sup>1</sup> ) 手差し : 330×482mm~914×1,897mm
	対应用紙 ロール紙	279~914mm
	複数枚プリント	最大99部
	インターフェイス	1000BASE-T Ethernet ( TCP/IPのみ対応 )、Wi-Fi ( IEEE 802.11b/g/n ) * <sup>2</sup>
	メモリ ( RAM/仮想領域含む )	1GB
	ハードディスク	-
	プリント方法	プリンタードライバー ( Windows/Mac ) * <sup>3</sup> 、モバイルプリントソリューション、Apple AirPrint、USBからの直接プリント
	ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI オプション : Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7
スキャナー部		
スキャンング部	センサー	CIS/48bit カラー入力
	解像度	光学 : 600dpi、読み取り : 200/300/600dpi
	最高読み取り速度	カラー : 3.81cm ( 1.5インチ ) /秒、モノクロ : 11.43cm ( 4.5インチ ) /秒
	スキャンングモード	24bit RGB カラー/8bitグレースケール/1bitモノクロ
読み取り機能	読み取り幅	914mm
	原稿最大厚	0.8mm
	原稿の種類	白紙/フォト用紙/古紙・リサイクル紙/半透明用紙/青写真
コントローラー部		
スキャン機能	機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/ 自動アライメント ( 原稿の傾き補正 ) /青写真/ 背景の除去/圧縮率の変更/カラーオプション/濃度
	保存可能ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF * <sup>4</sup>

	拡大縮小	50～400% ( 1%単位 )
コピー機能	機能	自動原稿サイズ検知/背景の除去/コントラスト/自動アライメント ( 原稿の傾き補正 ) / バックグラウンドノイズの除去/カラーオプション
	コピー枚数	最大99部
コントローラ部	ユーザーインターフェイス	4.3インチ タッチスクリーン
	保存可能領域	ネットワーク共有フォルダー、外部メモリ ( USB経由 )、 Email、モバイルプリントソリューション経由のクラウド
	メモリ	スキャンプロセス時：－、スキャンデータ保存領域：－
電源仕様 / 寸法 / その他		
電源電圧 / 周波数	AC100～240V ( ±10%、自動切換 )、50～60Hz	
最大消費電力	動作時：35W以下、待機時：3.5W以下、スリープ時：0.2W	
稼動音	動作時：47dB ( A )、待機時：16dB ( A )	
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、EPEAT Silver、CE marking ( including RoHS、 WEEE、REACH )	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証 *5 *6	
標準付属品 ( プリンタードライバーの OS対応については Webサイトをご参照ください *7 )	セットアップインクカートリッジ *8 ( K：69ml/C、M、Y：69ml )、 プリントヘッド、スピンドル ( 1本 )、スタンド、用紙スタッカー、DVD-ROM：ユーザーズガイド、 セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド	
出荷梱包外寸 / 重量	1,578×575×646mm/85kg	
軸合わせ用紙サイズ *9	A4サイズ以上	

\* 1PPC用紙を使用した場合。

\* 2LANへの接続は無線、有線のどちらか一方のみとなります。有線でのLAN接続時にもWi-Fi Direct機能は使用できます。

\* 3ドライバーをインストールするにはPCがインターネットに接続されているか、あらかじめ弊社ドライバーダウンロードサイトよりドライバーのダウンロードが必要です。

\* 4スキャンデータをPDF形式で保存できますが、PDF形式のダイレクトプリントは非対応となります。

\* 5機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 ( メンテナンスキット交換 ) は含みません。

\* 6地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

\* 7プリンタードライバーOS対応については <http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html> でご確認ください。

\* 8プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。

\* 9プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙 ( 普通紙やコート紙等 ) をご用意ください。

\* ウイルス等による故障および不具合は保証の対象外になります。

\* 製品の誤操作や故障により、記憶されたデータが破損・消失した場合、これによる損害については当社は一切のその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

\* 最適なプリントを得るためには、HPが推奨する用紙をご使用ください。市販用紙では、使用に適さない場合や適正な出力結果を得られない場合があります。